


Калибраторы процессов-мультиметры 787/789



Fluke 789



Fluke 787



LISTED



Истинные
среднеквадратичные
значения

Более подробная информация о приложении
Fluke Connect™ приведена на стр. 13–18.

Принадлежности, входящие в комплект поставки

787: желтый футляр (H80M без ТРАК), набор измерительных проводов с жестким соединением и зажимами «крокодил» AC175, батарея 9 В, руководство пользователя.

789: комплект измерительных проводов с зажимами «крокодил» AC175, четыре щелочных батареи типа AA, руководство пользователя, краткое справочное руководство.

Информация для заказа

Fluke 787 Калибратор процессов-мультиметр
Fluke 789 Калибратор процессов-мультиметр
FVF-SC2 ПО FlukeView Forms FVF-SC2, включая
интерфейсный кабель

Удвойте свои возможности

Калибраторы процессов-мультиметры Fluke 787 и 789 сочетают в защищенном ручном приборе цифровой мультиметр и калибратор петли тока, удваивая возможности специалистов.

Калибратор процессов-мультиметр Fluke 789 имеет встроенное питание петли тока 24 В пост. тока, что позволяет производить автономное тестирование датчика без дополнительного питания.

Коммуникационный ИК-порт Fluke 789 позволяет регистрировать данные в программном обеспечении FlukeView для дальнейшего графического анализа и составления отчетов.

Особенности

	787	789
Цифровой мультиметр и калибратор петли тока в одном устройстве	●	●
Прецизионный цифровой мультиметр истинных среднеквадратических значений в диапазоне до 1000 В, 440 МА	●	●
Источник постоянного тока и калибратор петли тока	●	●
Источник питания петли тока 24 В		●
Режимы записи мин./макс./средн. значений и фиксации показаний, а также режим относительных измерений	●	●
Проверка диодов и звуковой сигнал для проверки целостности	●	●
Ручной выбор шага (100 %, 25 %, грубо, точно), а также автоматический выбор шага пилообразного сигнала	●	●
Одновременное отображение показаний по шкале прибора в мА и %	●	●
Доступ извне к батареям/предохранителям	●/●	●/●
Работа в режиме HART с питанием петли и встроенным резистором сопротивлением 250 Ом		●
Кнопки 0 и 100 % для переключения питания между 4 и 20 мА и быстрой проверки диапазона		●
Инфракрасный последовательный порт ввода-вывода		●

Технические характеристики

	787	789
Измерения напряжения		
Диапазон	0–1000 В пер./пост. тока	0–1000 В пер./пост. тока
Разрешение	От 0,1 мВ до 1,0 В	От 0,1 мВ до 1,0 В
Погрешность	0,01 % от показаний + 1 ед. младшего разряда (В пост. тока)	0,01 % от показаний + 1 ед. младшего разряда (В пост. тока)
Измерение тока		
Диапазон	0–1 А 0–30 мА	0–1 А 0–30 мА
Разрешение	1 мА 0,001 мА	1 мА 0,001 мА
Погрешность	0,2 % от показаний + 2 ед. младшего разряда 0,05 % от показаний + 2 ед. младшего разряда	0,2 % от показаний + 2 ед. младшего разряда 0,05 % от показаний + 2 ед. младшего разряда
Генерация тока		
Диапазон	0–20 мА или 4–24 мА	0–20 мА или 4–24 мА
Погрешность	0,05 % от предела измерений	0,05 % от предела измерений
Прочие характеристики		
Макс. характеристика мощности	500 Ом	1200 Ом
Питание петли	Н/Д	24 В
Измерение сопротивления	До 40 МОм, 0,2 % + 1 ед. младшего разряда	До 40 МОм, 0,2 % + 1 ед. младшего разряда
Частота	До 19 999 кГц, 0,005 % + 1 ед. младшего разряда	До 19 999 кГц, 0,005 % + 1 ед. младшего разряда
Проверка целостности цепи	Звуковой сигнал при сопротивлении менее 100 Ом	Звуковой сигнал при сопротивлении менее 100 Ом
Проверка диапазона	Нет	Да

Максимальное напряжение: 1000 В
Рабочая температура: от –20 до 55 °C

787

Размеры (В x Ш x Г): 201 мм x 98 мм x 52 мм
Масса: 0,642 кг

Батарея: щелочная 9 В

Срок службы батареи: обычно от 12 до 50 часов

Гарантия 3 года

789

Размеры (В x Ш x Г): 203 мм x 100 мм x 50 мм

Масса: 0,6 кг

Батарея: четыре щелочные батареи AA

Срок службы батареи: обычно от 14 до 140 часов

Гарантия 3 года

Рекомендуемые принадлежности



1r3000 FC
См. стр. 155



TL220-1
См. стр. 145



80T-150U
См. стр. 150



1400
См. стр. 148



1410
См. стр. 149